



NV 5000



NV 5000 LITE



NV 3000 LITE

### ÖZELLİKLER

### NV 5000

### NV 5000 LITE

### NV 3000 LITE

ÖZELLİKLER	NV 5000	NV 5000 LITE	NV 3000 LITE
<b>Video Girişi</b>	4 Kanal	4 Kanal	4 Kanal
<b>Video Standardı</b>	PAL / NTSC	PAL / NTSC	PAL / NTSC
<b>Ses Girişi</b>	4 Kanal (Opsiyonel)	4 Kanal (Opsiyonel)	4 Kanal (Opsiyonel)
<b>Gös. Ve Kayıt Hızı</b>	120 FPS (NTSC) 100 FPS (PAL)	120 FPS (NTSC) 100 FPS (PAL)	30 FPS (NTSC) 25 FPS (PAL)
<b>Sıkıştırma Metodu</b>	MPEG-4 / H.264 / MJPEG	MPEG-4 / H.264 / MJPEG	MPEG-4 / H.264 / MJPEG
<b>Görüntü Kalitesi Ayarı</b>	1-100 Ayarlanabilir	1-100 Ayarlanabilir	1-100 Ayarlanabilir
<b>Kayıt Çözünürlüğü</b>	352 X 240, 640 x 480, 720 x 576	352 X 240, 640 x 480, 720 x 576	352 X 240, 640 x 480, 720 x 576
<b>İzleme Çözünürlüğü</b>	720 X 576 Süper Çözünürlük	720 X 576 Süper Çözünürlük	720 X 576 Süper Çözünürlük
<b>Genişleyebilirlik</b>	1 PC üzerinde 16 Kanala yükseltilebilir. (200 fps)	1 PC üzerinde 16 Kanala yükseltilebilir. (200 fps)	1 PC üzerinde 16 Kanala yükseltilebilir. (100 fps)
<b>Tv-Out Çıkışı</b>	Var	Yok	Yok
<b>Kayıt İzleme</b>	Tek Ekranda Çoklu Kayıt İzleyebilme	Tek Ekranda Çoklu Kayıt İzleyebilme	Tek Ekranda Çoklu Kayıt İzleyebilme
<b>Uzak Erişim</b>	Merkezi Yönetim Yazılımı, Basic Uzak Erişim Yazılımı	Merkezi Yönetim Yazılımı, Basic Uzak Erişim Yazılımı	Merkezi Yönetim Yazılımı, Basic Uzak Erişim Yazılımı
	İ. Explorer Desteği, Cep Telefonu Desteği, PDA Desteği	İ. Explorer Desteği, Cep Telefonu Desteği, PDA Desteği	İ. Explorer Desteği, Cep Telefonu Desteği, PDA Desteği
<b>Zoom Özelliği</b>	Canlı ve Kayıttan Sınırsız Zoom	Canlı ve Kayıttan Sınırsız Zoom	Canlı ve Kayıttan Sınırsız Zoom
<b>Görüntü Transferi</b>	LAN, ADSL İNTERNET	LAN, ADSL İNTERNET	LAN, ADSL İNTERNET
<b>Hareket Algılama</b>	Her Kanal Ayrı Ayrı Hassasiyeti	Her Kanal Ayrı Ayrı Hassasiyeti	Her Kanal Ayrı Ayrı Hassasiyeti
	Ayarlanabilen Hareket Algılama	Ayarlanabilen Hareket Algılama	Ayarlanabilen Hareket Algılama
<b>Resim Çekme</b>	Kayıttan ve Canlı İzleme Sırasında Resim Çekebilme	Kayıttan ve Canlı İzleme Sırasında Resim Çekebilme	Kayıttan ve Canlı İzleme Sırasında Resim Çekebilme
<b>Watchdog</b>	Otomatik Sistem Reboot Özelliği	Otomatik Sistem Reboot Özelliği	Otomatik Sistem Reboot Özelliği
<b>Multi Lokasyon Sistem</b>	Farklı Yerleri Bir Ekranda Seyredebilme	Farklı Yerleri Bir Ekranda Seyredebilme	Farklı Yerleri Bir Ekranda Seyredebilme
<b>Watermark</b>	Var	Var	Var
<b>İşletim Sistemi</b>	Windows XP / Windows Vista, Windows 7	Windows XP / Windows Vista, Windows 7	Windows XP / Windows Vista, Windows 7
<b>Alarm Giriş / Çıkış</b>	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel
<b>Ip Camera Girişi</b>	4 Kanal	4 Kanal	1 Kanal
<b>E-map</b>	Var	Var	Var
<b>Paket İçeriği</b>	Program CD + Kullanım Klavuzu + Watchdog Kablosu	Program CD + Watchdog Kablosu	Program CD + Watchdog Kablosu