



AF-1002L loop kartı, besleme hattı üzerinden üç birimlerle haberleşmeyi sağlamaktadır. 240 adet üç birim kontrol kapasitesine sahiptir.

Class A ve Class B bağlantılarını desteklemektedir. Bu özellik sayesinde sahada kurulum ve kullanım kolaylığı sağlar. (Class B bağlantı yapısında 32 adetten fazla üç birim kullanılırsa sistem EN 54 kapsamı dışında kalır.

GENEL ÖZELLİKLER

- Class A ve Class B bağlantı şekillerini desteği
- Çevrim başına 240 adresli birim kapasitesi
- Dahili kısa devre koruma özelliği
- Çevrim kartı adresi için switch yapısı
- Haberleşme yönünü ve hatasını gösteren durum gösterge ledleri
- Ana kart üzerinden soket ve şase bağlantısı yapılarak kolay montaj imkanı
- Yüksek EMI/EMC performansı

Teknik Özellikler

Güç Girişi	18V (min) - 30V (max)
Ortalama Akım Tüketimi	65 mA (@24V)
Cihaz Sayısı	240
Çevrim Gerilimi	32V DC
Kablo Tipi ve Uzunluğu	J-Y(St)Y...Lg 1000 mt 0,8 mm ² (250 mA) 2000 mt 0,8 mm ² (75 mA) 2000 mt 1,5 mm ² (250 mA) 2500 mt 2 mm ² (250 mA)
Çalışma Sıcaklığı	-10°C ~ 55°C
Nem Oranı	95% RH
Boyutlar	84 x 110 mm

