

- Çevrime ve 230V enerji kaynağına bağlı
- Ana hat, şarj ve iletişim arızaları için izlenir
- Gerilim çıkışları ve/veya çevrim genişletici ile iki genişleme kartı için alan
- Dahili kısa devre izolatörü bulunmaktadır
- 2 adet 7.2 Ah akü için özel bölmesi vardır
- Harici kabinet ile 42 Ah kapasiteye kadar genişleme (5054)



Model	FAS-4466
Voltaj: Öncelik	230V AC
COM Loop Voltaj Voltaj Aralığı Normal	12 – 30V DC 24V DC
COM Loop Akım: Sükunet Aktif	≤ 6 mA ≤ 6 mA
Board 4467 akım tüketimi	10.6 ± 2 mA @24.0 V
Mains OK output	Normally Low
Gerilim çıkışları: Normal Pil yedeklemesi ile Çıkış başına max. akım Maksimum Toplam akım: Sürekli Sistemde yangın alarmı devreye girdiğinde	24V DC 16-29,5V DC 2.0 A 3. 0 A alternatif 1.5 A (düşük veya yüksek şarj modu) 4A
Akü: Muhafazanın İçinde (2 Adet) Muhafazanın Dışında	≤ 7.2 Ah, L x W x H: 151 x 64.5 x 94 mm ≤ 42 Ah
Adres Aralığı	1-253
Adres Ayarı	Oto Adres veya Adresleme Cihazı ile
Kısa Devre İzolatör	Dahili
Dahili Batarya	Var
Materyal	Metal Muhafaza
Çalışma Sıcaklığı	-5°C ~ 40°C
Depolama Sıcaklığı	-20°C ~ 70°C
Nem Oranı	95% RH
Koruma Sınıfı	IP 30
Ebatlar	298 x 424 x 95 mm
Ağırlık (Piller Dahil)	4660 g (piller hariç) 9660 g (piller dahil)
Renk	Açık gri (NCS S1500-N, PMS Soğuk Gri 2)