



EBL512 G3, en tehlikeli ortamlarda bile zamanında ve güvenilir yangın algılamayı mümkün kılan özelliklere sahip bir teknolojiye sahiptir.

- 4 COM Çevrim
- Her Kontrol Ünitesi İçin Maksimum 16 COM Çevrim Yineleyici
- Programlanabilir 4 Gerilim Çıkışı
- 2 Röle Çıkışı
- Alarm Aktarımı İçin 2 Röle Çıkışı
- 4 Süpervize Giriş
- 6 Güç Kaynağı Çıkışı

Model	FAS-5001S
Voltaj	Öncelik: 230 V AC (176 – 264) 2.0 A Sistem : 24V DC
Nominal çıkış voltajı	20,1 – 27,0 V DC (Maksimum dalgalanma 120 mVp-p)
Akım Tüketim: Sükunet / Aktif	Tipe (5000 veya 5001), genişletme kartlarının tipine ve sayısına, bağlı harici ekipmana vb. bağlı olarak
Adres Sayısı	Max. 1020
Alarm Noktası Sayısı	Max. 512
Kısa Devre İzolatörü	Var, 0-3 Döngüler İçin
Materyal	Metal Kabin: Alüminyum-Çinko – Az150
Çalışma Sıcaklığı	-5°C ~ 40°C
Depolama Sıcaklığı	-30°C ~ 60°C
Nem Oranı	95% RH
Koruma Sınıfı	IP 30
Ebatlar	625 x 418 x 177 mm
Ağırlık	19 kg (akü yok) 41 kg (2 x Panasonic LC-P1228P akü ile)

NOT! Tüm akım tüketimleri nominal gerilime ve 25 °C'ye göre geçerlidir